



規 格									
機 型	16C-HB					8C-HB			
視頻輸入 (BNC端子)	16 (支援4路網路攝影機)					8 (支援2路網路攝影機)			
音頻輸入 (RCA端子)	16					8			
影像顯示速度 (frame/second:FPS)	NTSC		PAL			NTSC		PAL	
	480 FPS @ D1		400 FPS @ D1			240 FPS @ D1		200 FPS @ D1	
最高影像錄影速度 (frame/second:FPS)	720X480	120 FPS	720X576	100 FPS	720X480	60 FPS	720X576	50 FPS	
	720X480SW	240 FPS	720X576SW	200 FPS	720X480SW	120 FPS	720X576SW	100 FPS	
	320X240	480 FPS	352X288	400 FPS	320X240	240 FPS	352X288	200 FPS	
高畫質錄影	支援全部16路					支援全部8路			
電視監視器輸出端子	4組電視監視器輸出					2組電視監視器輸出			
壓縮技術	H.264、HM (類似MPEG-4)、Motion-JPEG								
硬體看門狗	提供硬體看門狗(Watch Dog)，系統當機後能輕易地將系統復原								
GPIO功能	各8個數位式輸入、輸出控制點								
PC介面	PCI Express x 1								
擴充性	可與同系列卡片及HD-SDI卡堆疊混插，最多可達64路								
軟 體 功 能									
軟體名稱	Guarder HB								
軟體特色	<ul style="list-style-type: none"> ●Tribrid DVR 可同時連高清HD-SDI / 類比攝影機 / 網路攝影機 3合一系統 ●單一螢幕最多可顯示64路分割畫面 ●支援智慧型手機 / 平板電腦遠端監看，提供及時事件影音訊息通知(Push Video Notification) 								
錄影模式	循環錄影、全時錄影、預約錄影、智慧型全時錄影、事件錄影與常時微距錄影								
客製畫面輪播功能	可客製化分割畫面顯示，指定多支攝影機放大畫面輪播方便監看								
影像畫面顯示	<ul style="list-style-type: none"> ●64/56/48/36/30/24/20/16/12/9/4分割畫面、單畫面顯示及客製化分割畫面顯示 ●單螢幕最多可顯示64路分割畫面 ●單螢幕顯示16路分割畫面，最多可支援到4個螢幕 								
電視訊號輸出TV OUT	事件觸發最多8路循環跳台，指定單一畫面顯示，按滑鼠右鍵直接輸出								
數位PTZ功能	<ul style="list-style-type: none"> ●在支援及時畫面及錄影記錄播放時，可在畫面上移動來指定區域並縮放局部影像 ●支援子母畫面(Picture-in-Picture)功能，快速選取目標區域影像 								
儲存影像硬碟數目	支援最多8個硬碟，亦支援NAS大容量網路儲存媒體								
警報觸發	可採影像移動偵測、手動觸發、感應器偵測、場景改變、視頻訊號中斷等觸發警報								
警報方式	支援電子郵件發送事件快照								
	可透過電話、電子郵件、傳真、警報聲、螢幕閃爍及傳送事件快照到FTP伺服器等方式發送警報								
	自動匯集事件產生報表，可以每月、每週、或每日的方式透過電子郵件發送								
警報紀錄表	產生事件日誌以供彙整紀錄及搜尋								
多作業能力	可同時進行及時影像顯示、錄影、播放、遠端監看，及快照重要事件								
錄音功能 (影音同步)	錄音格式：8bit 8k/32k, 16 bit 8k/32k								
影像移位偵測	移位偵測 (可用物體大小篩選)、手動觸發、感應器偵測、場景改變偵測								
影像搜尋模式	可依攝影機、錄影時間、日期、主機名稱、警報記錄、或是進行智慧型事件搜尋								
智慧型影像偵測	場景改變，當攝影機鏡頭被遮罩、噴漆、失焦或者是位移時，會觸發警報								
錄影畫面個別保密功能	每支攝影機均能獨立設定螢幕保密畫面，隱藏重要地點的攝影機系統管理者可依每個使用者的權限及需求，個別設定本地或遠端使用者可觀看 (操作) 之鏡頭，達成隱藏保密的效果。								